Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 80524 München

Technische Baubeschreibung für Gerätewagen Tragkraftspritze GW-TS

- Ausgabe 03/2022 -

1. Begriff

Der Gerätewagen Tragkraftspritze GW-TS ist ein Feuerwehrfahrzeug geeignet zur Aufnahme von mindestens vier Personen und einer nachstehend näher beschriebenen feuerwehrtechnischen Beladung einschließlich einer Tragkraftspritze PFPN 10-1000 nach DIN EN 14466.

Er dient überwiegend der Brandbekämpfung im Orts-/Ortsteilbereich und bildet mit der Mannschaft <u>keine</u> selbständige Einheit.

Der GW-TS ist ein motorisiertes Ersatzfahrzeug für Tragkraftspritzenanhänger TSA.

2. Baumaße, Gesamtmasse

Nachstehende Fahrzeugmaße sind Maximal-Maße:

Länge: 5.500 mm Breite: 2.200 mm

Höhe: 2.400 mm¹ (gemessen bei Leermasse)

Die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf maximal 3.500 kg betragen.

3. Technische Anforderungen

Es sind ausschließlich serienmäßige Pritschenfahrzeuge mit Doppelkabinen (auf Pickup- oder Transporterfahrgestellen) zu verwenden.

Für die technischen Anforderungen an das Fahrgestell und an den Aufbau sowie für die Farbgebung und die Beschriftung gelten DIN EN 1846-2, E DIN 14 502-2 und DIN 14502-3.

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3 · 80539 München Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.)

¹ Bei Mitnahme einer 4-teiligen Steckleiter darf die Höhe auf max. 2.600 mm vergrößert werden.

3.1. Fahrgestell

- 3.1.1. Das Fahrzeug muss über einen Allradantrieb verfügen; dieser darf auch zuschaltbar sein.
- 3.1.2. An beiden Achsen ist eine Bereifung mit einem Traktionsprofil vorzusehen.

3.2. Fahrer- und Mannschaftsraum

- 3.2.1. Der Raum muss die Unterbringung einer Besatzung von mindestens vier Personen (Fahrerraum: 1 + 1, Mannschaftsraum: mindestens 2) ermöglichen.
- 3.2.2. Die Bedienung des BOS-Funkgerätes (MRT) muss vom Fahrerraum aus möglich sein (siehe auch Nr. 3.5.1).
- 3.2.3. Auf jeder Fahrzeugseite müssen je zwei Türen vorhanden sein.
- 3.2.4. Eine motorunabhängige Zusatzheizung (Standheizung) wird empfohlen.

3.3. Aufbau der Pritsche

- 3.3.1. Der Geräteaufbau soll als Wechselmodul ausgelegt werden.
- 3.3.2. Zum Schutz der Mannschaft muss zwischen Fahrer-/Mannschaftsraum und Pritsche eine stabile Trennwand vorhanden sein.
- 3.3.3. Die Innenseite der Heckklappe sowie die Seitenwände der Pritsche sind mit einem mind. 300 mm hohen, widerstandsfähigen Werkstoff, z.B. Aluminiumblech, auszukleiden.
- 3.3.4. Die Tragkraftspritze PFPN 10-1000 nach DIN EN 14446 muss so untergebracht sein, dass sie von der Rückseite des Fahrzeugs entnommen werden kann.

3.4. Dach

3.4.1. Kennleuchten und/oder Kennsignaleinheiten nach DIN 14 620 sind auf dem Fahrzeugdach anzubringen. Einbau und Schaltung sind gemäß E DIN 14 502-2 auszuführen.

3.5. Fernmeldetechnische Ausrüstung

3.5.1. Es ist ein nach dem BDBOS-Gesetz zertifiziertes digitales BOS-Fahrzeugfunkgerät (MRT) einzubauen.

4. Zubehör und Dokumente

Mitzuliefern sind neben der Benutzerinformation nach DIN EN 1846-2 zusätzlich Dokumente (Schaltpläne) nach DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1) für die informations- und kommunikationstechnischen Einbauten sowie eine Energiebilanz.

Als Bezeichnung ist in den Zulassungsbescheinigungen einzutragen:

Bezeichnung der Fahrzeugklasse

und des Aufbaus (Feld (5)): 1. Zeile SO.KFZ FEUERWEHRFZ

2. Zeile GW-TS

Fahrzeugklasse (Feld J): 04 Art des Aufbaus (Feld (4)): 2900

5. Funkrufname

Der GW-TS führt die Teilkennzahl 45.

6. Feuerwehrtechnische Beladung

Die in Abschnitt 6.1 aufgeführte Standardbeladung ist ordnungsgemäß unterzubringen. Eine Lagerung und Entnahmemöglichkeit der Geräte unter Berücksichtigung der in den einzelnen Normen festgelegten Grenzmaße ist sicherzustellen.

6.1. Standardbeladung (Mindestausrüstung)

Gruppe	Gegenstand	nach	Stück- masse kg ¹) ≈	Stück- zahl	Ge- samt- masse kg ≈		
1	Schutzkleidung und Schutzgerät						
	Warnkleidung (Weste)¹	DIN EN ISO 20471	0,5	4	2,0		
2	Löschgerät						
	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mind. 21 A- 113 B mit Kfz-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	11,0	1	11,0		
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör						
	Druckschlauch B-75-5-KL-1-K	DIN 14811	4,0	1	4,0		
	Druckschlauch B-75-20-KL-1-K	DIN 14811	12,2	6	73,2		
	Druckschlauch C-42-15-KL-1-K	DIN 14811	4,9	6	29,4		
	Feuerlöschschlauch A-110- 1500-K (Saugschlauch) ²	DIN EN ISO 14557	14,0	4	56,0		
	Saugkorb A	DIN 14362	6,0	1	6,0		
	Saugschutzkorb A (Draht)	-	1,3	1	1,3		
	Standrohr 2B	DIN 14375	7,2	1	7,2		
	Sammelstück A-2B	DIN SPEC 14355	3,6	1	3,6		
	Verteiler BV oder BK	DIN 14345	6,6	1	6,6		

					Ge-
			Stück-	Stück-	samt-
Gruppe	Gegenstand	nach	masse	zahl	masse
0.5,675	0.090		kg 1)		kg
			≈		*
	Ubergangsstück B-C	DIN 14342	0,7	1	0,7
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung	DIN EN 15182-2	3,5	1	3,5
	B; Volumenstrom Q ≥ 400 l/min				
	oder	DIN EN 45400 0	(0.7)	(4)	(0.7)
	Strahlrohr mit Vollstrahl und/ oder einem unveränderlichen	DIN EN 15182-3	(2,7)	(1)	(2,7)
	Sprühstrahlwinkel und Fest-				
	kupplung B; Volumenstrom				
	$Q \ge 400 \text{ l/min}$				
	Stützkrümmer SK	DIN 14368	2,0	1	2,0
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung	DIN EN 15182-2	3,5	2	7,0
	C; Volumenstrom Q ≥ 235 I/min	B (2.1 10 102 2	0,0	_	.,0
	Mehrzweckleine	DIN 14920	1,7	2	3,4
	Seilschlauchhalter 1600 – H	DIN 14828	0,15	3	0,5
	oder KF		, -		
	Schlauchtragekorb STK-C	DIN 14827-1	(3)	(2)	(6,0)
	Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	0,7	3	2,1
	Schlüssel B (für Uberflur-	DIN 3223	2,2	1	2,2
	hydrant)				
	Schlüssel C (für Unterflur-	DIN 3223	5,6	1	5,6
	hydrant)				
	Schachthaken (mit Kette)	-	0,3	1	0,3
	Systemtrenner B-FW	DIN 14346	6	1	6,0
4	Rettungsgerät				
4		DIN 14711	(40)	(1)	(40)
4	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM	DIN 14711 DIN 14920	(40)	(1)	(40) 7.5
4		DIN 14711 DIN 14920	(40) 2,5	(1)	(40) 7,5
4	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit			(1)	
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB)	DIN 14920		(1)	
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs	DIN 14920 sgerät		(1)	
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder	DIN 14920	2,5	3	7,5
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche	DIN 14920 sgerät	2,5	3	7,5
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund-	DIN 14920 sgerät	2,5	3	7,5
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten	DIN 14920 sgerät	2,5	3	7,5
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund-	DIN 14920 sgerät	2,5	3	7,5
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten	DIN 14920 sgerät DIN 14142 -	2,5	3	7,5
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155	DIN 14920 sgerät DIN 14142 -	2,5	3	7,5
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649	2,5 6,2 (15)	1 (1)	6,2 (15)
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Feie	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät	2,5 6,2 (15)	1 (1)	6,2 (15)
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649	2,5 6,2 (15)	1 (1)	6,2 (15)
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649	6,2 (15) 0,4 0,4	2	6,2 (15) 0,8 0,4
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fele explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2)	3 1 (1) 2 1 (1)	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO ³	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642 -	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0	1 (1) (1) 2	6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO³ Warnleuchte nach StVZO	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0 1,0	1 (1) (1) 2 2 2	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0 2,0
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO Anhaltestab, beleuchtet, beid-	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642 -	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0	1 (1) (1) 2	6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO Anhaltestab, beleuchtet, beid- seitig rot leuchtend	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0 1,0 0,7	3 1 (1) 2 1 (1) 2 2 1	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0 2,0 0,7
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fele explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO Anhaltestab, beleuchtet, beid- seitig rot leuchtend Faltsignale mit 700 mm Schen-	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0 1,0	1 (1) (1) 2 2 2	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0 2,0
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fei explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO Anhaltestab, beleuchtet, beid- seitig rot leuchtend Faltsignale mit 700 mm Schen- kellänge (Zeichen 101 StVO)	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0 1,0 0,7 3,0	1 (1) 2 1 2 1 2	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0 2,0 0,7 6
5	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) Sanitäts- und Wiederbelebungs Verbandskasten K oder handelsübliche Notfalltasche oder –rucksack mit der Grund- ausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 Beleuchtungs-, Signal- und Fele explosionsgeschützte Einsatz- leuchte explosionsgeschützte Einsatz- leuchte oder Handscheinwerfer Ex Warndreieck nach StVZO Anhaltestab, beleuchtet, beid- seitig rot leuchtend Faltsignale mit 700 mm Schen-	DIN 14920 sgerät DIN 14142 - nmeldegerät DIN 14649 DIN 14649 DIN 14642	2,5 6,2 (15) 0,4 0,4 (2,2) 2,0 1,0 0,7	3 1 (1) 2 1 (1) 2 2 1	7,5 6,2 (15) 0,8 0,4 (2,2) 2,0 2,0 0,7

			Stück-	Stück-	Ge-		
Gruppe	Gegenstand	nach	masse	zahl	samt- masse		
Gruppe	Gegenstand	Hach	kg 1)	Zaili	kg		
			\`9 ≈		≈		
	Rolle Folienabsperrband, Band-	-	0,5	1	0,5		
	breite ca. 80 mm, Bandlänge ca.						
	500 m, beidseitig rot/weiß ge-						
	streift		4.0	0	0.0		
	BOS-Handsprechfunkgerät für	-	1,0	3	3,0		
	den Einsatzstellenfunk						
7	Arbeitsgerät						
	Tragkraftspritze PFPN 10-1000	DIN EN 14466	208,0	1	208,0		
	mit Entlüftungseinrichtung und						
	Zubehör sowie Ladestromver-						
	sorgung in der Fahrzeughalte- rung						
8	Handwerkzeug und Messgerät						
	Brechstange 700	DIN 14853	3,5	1	3,5		
	Spalthammer	-	(4)	(1)	(4)		
	Axt B 2 SB-A	DIN 7 294	2,6	1	2,6		
	Bolzenschneider (Schneidleis-	-	3,0	1	3,0		
	tung min. 9 mm)	DIN 00404	0.4	4	0.4		
	Stechschaufel 5 mit Stiel 1 300	DIN 20121	2,1	1 (1)	2,1		
	Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang	-	(1,5)	(1)	(1,5)		
9	Sondergerät						
	Abschleppseil für 3500 kg An-	-	1,6	1	1,6		
	hängelast, 5 m lang mit rotem						
	Warntuch 200 mm x 200 mm						
	(handelsübliche Ausführung)						
	Unterlegkeil nach Angabe des	-	3,0	1	3,0		
Fahrgestellherstellers (7)							
	Gesamtmasse der Standardbeladung ohne Klammerwerte						
Gesamtmasse der Standardbeladung Klammerwerte, jedoch ohne "oder" Positionen							
Gesamtmasse der Standardbeladung einschließlich Klammerwerte, jedoch ohne							
Loder" Positionen							
,,545. 1	,0401 1 001ti011011						

 ¹ Die Anzahl der Warnwesten ist an die tatsächliche Sitzplatzanzahl anzupassen.
 ² Bei Lagerung im Geräteraum darf die Länge der Saugschläuche bei Bedarf auf 1.300 mm verkürzt werden; ein zusätzlicher Saugschlauch ist dann mitzuführen.
 ³ Ein Warndreieck ist im Fahrgestellzubehör enthalten.